



## SENSOR DE MOVIMIENTO

### SENS014


#### Características Técnicas

Montaje	En pared
Tensión de alimentación	220-240VCA 50-60Hz
Angulo de apertura	180°
Accionamiento por luz ambiental	<3 a 2000 lux (ajustable)
Velocidad de detección (*)	0.6 - 1.5 m/s 2.1 - 5.4 km/h
Distancia de detección (**)	5 a 12 metros (ajustable)
Altura de instalación	1.8 - 2.5 metros
Tiempo de actuación	10 segundos a 15 minutos (ajustable)
Carga máxima (resistiva PF > 0.95) (***)	1200W
Carga máxima (PF = 0.5) (***)	600W
Condiciones ambientales de trabajo	Temperatura -20 +40 °C Humedad <93%
Consumo interno	0.5W


(\*) Velocidad aproximada de una persona caminando.

(\*\*) A temperaturas menores a 24°C.

(\*\*\*) En función al factor de potencia de la carga a conectar. Como referencia: iluminación led de baja calidad 0.6, Iluminación led de buena calidad 0.95, Extractor de baño/bomba/motor 0.85. Para mayores potencias se recomienda accionar sobre un contactor.



Altura de instalación: 1.8-2.5m



Distancia de detección: Máx. 12m